

ADC400

Miernik cęgowy



-  Szybki pomiar pojemności
-  Pomiar prawdziwej wartości RMS
-  Duży, podświetlany ekran LCD
-  Wskazanie przeciążenia prądowego
-  Alarm dźwiękowy dla funkcji NCV
-  Pomiar częstotliwości napięcia zmiennego
-  Pełna ochrona przed fałszywym wykryciem

Model	ADC400
Prąd zmienny (A)	400A
Częstotliwość prądu zmiennego (Hz)	50Hz~100Hz
Napięcie prądu stałego (V)	600V
Napięcie prądu zmiennego (V)	600V
Częstotliwość napięcia zmiennego (Hz)	10Hz~10KHz
Rezystancja (Q)	40MΩ
Pojemność (F)	4mF
Pomiar temperatury (C/°F)	-40~1000°C/-40~1832°F